



FACTORY RESET (1) DS-200 BLACK/SILVERLINE

Factory Reset:

oktober 2009

Houdt de geluidstoets – (Min) ingedrukt en start het apparaat met netschakelaar in.
U krijgt na een aantal seconden zowel in het display als scherm de informatie te zien met “Factory Reset” YES or NO selecteer Yes en druk op OK. Deze commando’s kunt u alleen op het apparaat uitvoeren, de afstandsbediening werkt niet in deze modus.
De satellietontvanger start na een paar seconden opnieuw op, u komt vervolgens weer in het installatiemenu.

Aanvullende informatie m.b.t. de volgende klachten:

Geen herkenning smartcard.
Niet doorstarten “BOOT”
PINCODE herstel.
Niet CD/TVV/Telesat inladen.
Geen beeld op sommige geselecteerde kanalen.

Het kan soms voorkomen dat het apparaat geen smartcard ziet bij fastscan, ook kan het soms gebeuren dat de ontvanger geen installatiemenu laat zien –of niet door “boot” en blijft hangen. Deze problemen kunnen worden verholpen door het bovengenoemde uit te voeren. Als de factory reset wordt uitgevoerd zijn alle ingeladen kanalen en corrupte data gewist. De zenders zullen dan via fastscan opnieuw moeten worden ingeladen. Deze handeling kunt u ook uitvoeren als de pincode onbekend is, waardoor men niet meer in het menu kan komen.
Deze factory reset is niet hetzelfde als de fabrieksreset die u in het installatiemenu vindt, als u deze uitvoert zal alleen de zenderlijst verdwijnen.